

Procedimentos para Digitalização na Impressora Lexmark X950DE



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
SÃO PAULO

Título: **Procedimentos para
Digitalização**

Impressora Lexmark X950DE

Digitalização

Documento N°: 1	Versão: 1.0	Data: 01/11/2012	Documento Anterior: NA
---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------------

Elaborado: Anne Camila Knoll Domenici	Setor: SRT-CTI	Verificado:	Setor:
---	--------------------------	--------------------	---------------

Revisado:	Setor:	Aprovado:	Setor:
------------------	---------------	------------------	---------------

Resp. Técnico: Anne Camila Knoll Domenici	Setor: SRT-CTI	Arquivo: Manual-v1	Formato: doc
---	--------------------------	------------------------------	------------------------

Revisão	Data:	N° Solicitação:	Resumo da Alteração:

Observações:

Destino:	Servidores IFSP – Câmpus Sertãozinho
-----------------	--------------------------------------

Setor Requisitante	CTI
---------------------------	-----

DIGITALIZAÇÃO

X950DE

**Procedimentos para Digitalização na Impressora
Lexmark X950De**



ÍNDICE

1. Introdução.....	4
1.1. Objetivo.....	4
1.2. Pré-requisitos.....	4
2. Procedimentos para Digitalização para Computador ligado na rede.....	5
2.1. Criação do Perfil de digitalização:.....	5
2.2. Digitalização do Documento:.....	5
2.3. Visualizando o Documento:.....	5
3. Procedimentos para Digitalização para Unidade USB (Pen Drive).....	6

1. Introdução

A impressora Lexmark X950DE disponibiliza a função de digitalização para Computador da Rede, Unidade USB (Pen drive) e e-mail. Inicialmente as opções para envio de digitalizações por e-mail não estão disponíveis.

1.1. Objetivo

O presente manual tem por objetivo orientar os usuários da impressora X950DE para utilizarem a função de digitalização da impressora Lexmark X950DE.

1.2. Pré-requisitos

Necessário senha para desbloquear teclado. A senha deverá ser digitada por servidor da CAE.

2. Procedimentos para Digitalização para Computador ligado na rede

2.1. Criação do Perfil de digitalização:

- 2.1.1. Com a impressora ligada, abra o Internet Explorer de seu computador;
- 2.1.2. Na barra de endereços, digite 192.168.0.226 e tecele enter;
- 2.1.3. No menu esquerdo, clique em *Perfil de digitalização*;
- 2.1.4. Clique em “Criar perfil de digitalização”;
- 2.1.5. Selecione as configurações desejadas e clique em Próximo;
- 2.1.6. Na Etapa 2, clique em Navegador e selecione a pasta na qual deseja salvar sua digitalização e digite o nome do arquivo que deseja criar;
- 2.1.7. Em Buscar Nome, digite seu nome e clique em Próximo.

2.2. Digitalização do Documento:

- 2.2.1. Encaminhe-se até a impressora e desbloqueie a tela;
- 2.2.2. Posicione o documento virado para baixo no vidro do scanner ou encaixe as folhas no Alimentador Automático de Documentos (ADF);
 - 2.2.2.1. Ao colocar o documento no ADF, ajuste as guias de papel;
 - 2.2.2.2. Não coloque fotos, cartões postais, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou papel muito fino no ADF. Para esse tipo de item, utilize o vidro do scanner;
- 2.2.3. Na tela, toque em Trabalhos Retidos;
- 2.2.4. Toque em Perfis e Soluções;
- 2.2.5. Toque no trabalho com seu nome;
- 2.2.6. A digitalização será iniciada;
- 2.2.7. Em seguida, serão exibidas as opções “Digit. a próxima página” e “Concluir o trabalho”. Toque na opção Digit. a próxima página até que todas as páginas estejam digitalizadas e depois, toque em Concluir o trabalho;
- 2.2.8. Toque em Bloquear disp. e digite seu código, caso seja solicitado.

2.3. Visualizando o Documento:

- 2.3.1. Retorne ao seu computador e verifique o documento no local escolhido para salvá-lo.
- 2.3.2. As janelas do navegador podem ser fechadas.

3. Procedimentos para Digitalização para Unidade USB (Pen Drive)

- 3.1. Posicione o documento virado para baixo no vidro do scanner ou encaixe as folhas no Alimentador Automático de Documentos (ADF);
 - 3.1.1. Ao colocar o documento no ADF, ajuste as guias de papel;
 - 3.1.2. Não coloque fotos, cartões postais, itens pequenos, transparências, papel fotográfico ou papel muito fino no ADF. Para esse tipo de item, utilize o vidro do scanner;
- 3.2. Insira o pen drive na porta USB na parte frontal da impressora. A tela Bem-vindo da unidade USB é exibida;
- 3.3. Selecione a pasta de destino e toque em Digitalizar para unidade USB;
- 3.4. Ajuste as definições de digitalização;
- 3.5. Toque em Digitalizar.